

PC-Anwendungen und Internet-Surfen überall Zuhause (Wireless)



15" Detachable Monitor (TFT LCD)

- Mobiler Monitor mit Dockingstation (z.B. am Schreibtisch)
- 15"-LCD-Display mit Touchpanel
- Dual-Input: Digital- (DVI) und Analog-Anschluss (VGA)
- Akku-Betrieb bis zu 5h möglich (oder Anschluss an Netzteil)
- Funk-Reichweite bis zu 30m (vom PC mit Netzwerkadapter)
- Einfache Installation dank Setup-Assistent
- Leiser, lüfterloser Betrieb ohne Wärmeentwicklung
- Display ist auch in Dockingstation neigbar
- Umfangreicher Lieferumfang (s.Rückseite)



Funktastatur
SG3KB1



Netzteil
SG3PA1



Stift für
Touchscreen
SG3ST1



Display-Akku
SG3BA1



15" Detachable Monitor (TFT LCD)



Technische Spezifikationen

System

- CPU / Prozessor Intel® Xscale™ Application Prozessor; 400 MHz
- Speicher 64MB SDRAM (on board)
- Flash ROM 32MB

Betriebssystem

Microsoft® Windows® CE für Smart Displays

Funknetzwerk

802.11b wireless LAN (integriert)

LCD Panel

- Type TFT LCD
- Größe 15" / 38,1cm
- Pixelabstand 0,297 x 0,297 mm
- LCD Panel Typ 1024 x 768 Pixel; RGB Streifen

Touch-Panel

12-bit A/D Wandler; 100 Abtastungen pro Sekunde

Video

- Dual Input Interface D-Sub sowie DVI-D sind verfügbar und von Benutzer anwählbar

Optische Eigenschaften (bei 25°C)

- Kontrastverhältnis 250:1 (typisch)
- Helligkeit 170 cd/m² (typisch)
- Blickwinkel von oben >30° (typ.)
- von unten >60° (typ.)
- (C/R>5) von links >50° (typ.)
- von rechts >50° (typ.)

Powermanagement

Entspricht EPA Energy Star und NUTEK Spezifikationen

Monitoreinstellungen und Funktionen

- Am Display
 - Power ON/OFF Schiebeschalter
 - Helligkeit Drehregler
 - Lautstärke Drehregler
 - Dashboard Drucktaste
 - Input panel Drucktaste
 - Hardware reset Drucktaste
 - Software reset Drucktaste
 - R/F Tastatur reset Drucktaste
- OSD
 - OK Drucktaste
 - Auto Drucktaste
 - Hoch / Runter Drucktaste
 - Links / Rechts Drucktaste

Anschlüsse / Ein- und Ausgänge

- Am Display
 - VGA (Mini-Buchse) Ausgang
 - USB; Typ A (x2; für ext. Maus und Tastatur)
 - Kopfhörerbuchse
 - DC-Eingangsbuchse
 - Basis-Verbindungsleiste
 - Integriertes, duales 16bit Stereo
 - AC 97 2.0 kompatible Lautsprecher (x2)
- An Basisstation
 - DC-Eingangsbuchse
 - DVI-D Eingangsbuchse
 - 15 pol D-sub Eingang
 - USB Typ B
 - USB; Typ A (x2; für ext. Maus und Tastatur)
 - Audioeingangsbuchse (Klinke)
 - Audioausgangsbuchse (Klinke)

Wichtiger Hinweis!

LCD Monitore sind nicht für den 24 Stunden Dauerbetrieb ausgelegt! Unter Umständen können bei dieser Betriebsart sogenannte Memory-Effekte auftreten. Setzen Sie auch bei diesen Monitoren Bildschirmschoner und Energiesparfunktionen zur Vermeidung dieser Effekte ein.

Mitgeliefertes Zubehör

- Akkumulator Wechselbarer smart Li-ion Batteriepack mit bis zu 5 Stunden Laufzeit
- Netzteil Eingang: 90 - 264 VAC, 47 - 63 Hz
Ausgang: 19 VDC, 3,16A, 60Watt
- 2 Panelstifte
- Basisstation (Dockingstation)
- USB Verbindungskabel (A auf B)
- VGA Kabel
- Mini VGA Adapter
- Audio Klinkekabel
- USB Funknetzwerkadapter

Optional erhältlichliches Zubehör

- R/F Funktastatur mit 88 Tasten und Touch Pad (teilweise im Lieferumfang enthalten)
- Extra Netzteil
- Ersatzstifte für Touch Panel (3Stück)
- Zusatz-Akku

Zulassungen

- TÜV
- FCC-B, UL, CSA
- SEMKO
- CE-Zeichen
- Energy Star
- USB Logo
- Microsoft® Windows® XP Pro LOGO
- Microsoft® Windows® Smart Display LOGO

Physikalische Spezifikationen

- Display Abmessungen BxHxT in mm 375 x 309 x 28,5
- Basisstation Abmessungen BxHxT in mm 200 x 205 x 227
- Kippbereich -3°~25°
- Displaygewicht 2,4 kg
- Gewicht der Basisstation 2,2 kg
- Temperatur (Betrieb) 5° bis +35°C
- Temperatur (Lagerung) -20°C bis +60°C
- Relative Luftfeuchtigkeit 20% bis 80%

Wir empfehlen eine Auflösung von 1024 x 768 mit 60Hz (non interlaced) um die beste Bildqualität zu erzielen. Als Partner des Energy Star Programms erfüllt Philips sämtliche Anforderungen in Bezug auf Energieeinsparungen. Microsoft® Windows® sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation.

Irrtümer und Änderungen sind Philips jederzeit vorbehalten und können ohne vorherige Ankündigung durchgeführt werden.

Irrtümer und Änderungen vorbehalten

Erscheinungsdatum: März 2003

Für weitere Informationen

Deutschland: www.philips.de oder Info-Hotline 069 - 66 984 712
Österreich: www.philips.at oder Info-Hotline 0800 - 29 30 10
Schweiz: www.philips.ch oder Info-Hotline 0223 - 10 21 16
Europa: www.philips.com/pcstuff

